

ZDROJ XTENDLAN ZSB02-12-60



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 053 Kč (bez DPH: 870 Kč) |
| Běžná cena: | 1 158 Kč |
| Ušetříte: | 105 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE2175 |
| Part No.: | ZSB02-12-60 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan ZSB02-12-60

Stabilizovaný napájecí zdroj s se dvěma výstupy 13,8V/4A a 13,8V/1A a s okruhem pro nabíjení a připojení záložní baterie. Celkový výstupní proud 5A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Bateriový okruh dobíjení 1A. Ochrana proti zkratu baterie a ochrana baterie proti úplnému vybití.

Upozornění: baterie není součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 13,8 V DC (2% tolerance)

Výstupní proud: 4A + 1A (+1A dobíjení baterie)

Celkový výstupní výkon: 60W (+ 12W dobíjení baterie)

Ochranné prvky: zkrat, přetížení, přepětí

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100-240V AC, 50-60Hz

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Účinnost: min. 85% při maximální zátěži

Záložní baterie:

Nabíjení baterie: napětím o cca. 0,8V vyším než nastavené výstupní napětí, tzn. při výstupu 12V nabíjí při napětí cca. 13V, max. proudem 1A

Ochrana proti: zkratu baterie, úplnému vybití baterie

Resetovací tlačítko: pro výměnu vadné baterie

Typ připojení: Faston konektory (6,3mm šíře)

Resetovací tlačítko: použití při výměně vadné baterie (není nutné vypínat napájení)

Pozn.: nastavení výstupního napětí nemá vliv na napětí při práci z baterie (zdroj nepracuje jako napěťový měnič), proto věnujte pozornost výkonu baterie a skutečně poskytovanému napětí při výpadku. Při větším proudovém odběru doporučujeme také dobré připevnění Fastonů na konektory baterie pro snížení přechodového odporu.

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň

Uzemnění šasi: propojení s ochranným vodičem

Rozměry: 140 x 80 x 45 mm

Montáž: na zeď